

Junior Plus



- 2, 4, 6, 8 stazioni
- 2 programmi indipendenti
- 3 partenze per programma
- Water Budget: da 10% a 200%

La centralina a corrente Junior Plus è l'ideale per irrigare piccoli giardini e aree non molto vaste per le quali è richiesta un'irrigazione flessibile e semplice da pianificare. La Junior Plus è il giusto compromesso per chi ha la necessità di gestire in diverse modalità l'irrigazione del proprio giardino e di non avere una centralina troppo complicata da programmare.



Caratteristiche

- Durata dell'irrigazione da 1 minuto a 599 minuti (10 ore), con incrementi di 1 minuto
- Programmazione irrigua:
 - Irrigazione settimanale
 - Irrigazione a giorni alternati da 1 a 30 giorni
- Possibilità di cancellazione per programma
- Stacking Program
- Funzione di interruzione per pioggia
- Partenza manuale per programma o per stazione
- Comando pompa
- Omologazione CE



Caratteristiche Aggiuntive

- Avviso "24V" che indica un'interruzione di corrente
- Avviso "25V" che indica che una bruciatura del fusibile

Specifiche

- Alimentazione in entrata:
 - 2 batterie alcaline AA 1,5V (non incluse)
- Alimentazione in uscita:
 - Max per stazione: 24 VCA (0,35 Amp)
 - Max totale (compreso comando pompa): 24 VCA (0,5 Amp)
- Fusibile da 0,5 Amp

Dimensioni

- Altezza: 9,5 cm
- Larghezza: 11,5 cm
- Profondità: 2,5 cm

Opzioni

- Sensore Pioggia

Codifica

Codice	Descrizione
JR+2-220	Junior Plus, centralina a 2 stazioni, a 220 VCA con trasformatore esterno
JR+4-220	Junior Plus, centralina a 4 stazioni, a 220 VCA con trasformatore esterno
JR+6-220	Junior Plus, centralina a 6 stazioni, a 220 VCA con trasformatore esterno
JR+8-220	Junior Plus, centralina a 8 stazioni, a 220 VCA con trasformatore esterno